
KL1508

8端口Cat 5 双滑轨LCD KVM多电脑切换器



ALTUSEN KL1508 Cat 5e/6双滑轨LCD KVM多电脑切换器内置可分别独立抽拉的17/19"LCD显示器与键盘/鼠标触控板。一台KL1508可控制多达8台服务器，为了提高可靠度与效率，KL1508 采用RJ-45接头与Cat 5e/6线材连接服务器。另外，通过连接各种电脑端模块，KL1508 可支持包括PC、Mac、Sun电脑、以及串口设备。

控制端/电脑端模块：

[KA9520](#) PS/2电脑端模块

[KA9570](#) USB电脑端模块

[KA9130](#) Sun Legacy电脑端模块

[KA9170](#) USB电脑端模块(PC/Mac/Sun)

[KA9140](#) Serial电脑端模块

20070907101735001.jpg



特性

- 整合KVM 控制端与17或19"LCD显示器于单一抽拉式机体中，占用少于1U机架空间。
- 双滑轨设计-LCD显示器与键盘/鼠标触控板可分别独立抽拉。
- 控制端锁定功能，控制端在不使用时可安全的锁定在原来位置。
- 1个控制端可管理8台服务器。通过菊链连结方式，可另外串接31台KVM ,256台服务器。
- 具备自动转换功能的电脑端模块可弹性支持各种界面组合，包括 PC、Mac、Sun电脑、以及串口设备。
- 采用RJ-45接头与Cat 5e/6以上连接线，可延长服务器与KVM之间的距离最远达40M，分辨率达1280x1024 @75Hz。
- 机身后方专属的控制端连结端口可外接第二组控制端进行管理，而内置的 PS/2 鼠标连结端口，则可外接鼠标并与LCD控制端搭配使用。
- 不需额外加装软件-通过连结端口选择按键、热键、以及OSD图形化显示器选单，方便选取所要操控的服务器。
- LCD模块可展开至120度，以提供舒适的检视角度
- OSD图形化显示器选单可针对分辨率的改变自动进行调整-OSD图形化选单的树状结构可自动选择与管理服务器。
- 通过机台与连结端口选择按键，快速方便地切换至任何1台服务器- LED灯号显示机台与连结端口位置。
- 连接的服务器图像设定，会自动调整至LCD显示器的最佳输出值。
- 自动扫描功能，监控使用者所选取的服务器状态。
- 双层密码授权机制- 唯有授权使用者才能登入与控管服务器。最多允许4位使用者及1位管理员，其可各自独立设定数据。
- 广播功能- 键盘输入的指令可通过广播功能传送至所有服务器。
- 标准105键的键盘; 并支持Mac与Sun键盘的模拟功能。
- 专属按键，通过键盘启动热键方式与OSD图形化显示器选单，快速执行各项功能。
- 可安装于19"系统机架(1U)环境，内含标准机架安装套件-选配型。
- 个人简易安装套件(须另外选购)。
- 采用特A级液晶面板，[无亮点保证](#)
- 支持跨平台操作系统: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Unix, Mac及Sun。
- [请参阅相容性KVM对照表获得可与KL1508串接之KVM数据](#)

机架安装套件	深度(cm)
2X-010G (长型/选配)	68cm-105cm
短型(标准)	42cm-77cm
个人简易安装套件	深度(cm)
2X-012G (长型/选配)	17"LCD:68cm-105cm 19"LCD:74cm-105cm
2X-011G (短型/选配)	17"LCD:57cm-70cm 19"LCD:63cm-70cm

[一人上架安装套件简介](#)

拓朴图

