

CS1316

16端口PS/2-USB VGA KVM多电脑切换器



CS1316 KVM多电脑切换器具备高扩充能力，其可采用占口级联方式*另外串接16台KVM多电脑切换器，并通过一组控制端(键盘、显示器及鼠标)管理多达256台电脑。CS1316在控制端及电脑端都支持USB及PS/2双接口。

特性

- 一组USB - PS/2控制端可管理16台电脑
- 可占口级联至两层 - 管理多达256台电脑
- 双接口 - 支持配备PS/2或USB接口键盘与鼠标的电脑
- 跨平台支持 - Windows、Linux、Mac及Sun
- 屏幕动态同步显示(Video DynaSync™)技术-ATEN 独家技术能避免开会产生的屏幕显示问题，并在切换连接端口时保持最佳屏幕显示分辨率
- 支持PC, Mac及Sun的USB键盘
- PS/2及USB接口自动侦测功能
- USB或PS/2键盘及鼠标信号仿真功能 - 即使控制端在不同电脑之间切换，仍可确保电脑正常开机运作
- 高视频分辨率 - 最高达2048 × 1536；DDC2B
- 可通过前端面板按钮、热键及多种语言OSD显示器选单切换电脑
- 双层密码安全机制 - 仅授权用户可检视及监控电脑；最多允许四位用户及一位管理者各自独立设定数据
- 自动扫描功能可监看用户选择的电脑
- 热插拔 - 不须关闭电源即可新增或移除连接的电脑
- 通过热键与OSD开启/关闭警示音
- 支持固件更新
- 无须安装任何软件
- 可置于桌面或机架上(19"系统机架，1U)

规格

电脑连接	
直接	16
最大	256 (占口级联)
连接端口选择	OSD屏幕选单、热键、按键
接口	
控制端连接端口	1 x SPHD-18 公头 (黄色)

--

固件更新	1 x RJ-11 母头 (黑色)
电源	1 x DC电源插座
KVM 端口	16 x SPHD-15 母头 (黄色)
开关	
连接端口	16 x 按键
固件更新	1 x 滑动式按键
LED	
在线	16 (橘色)
已选择	16 (绿色)
电源	1 (深绿色)
仿真	
键盘/鼠标	PS/2 , USB
视频	2048 x 1536 ; DDC2B
扫描间隔	1 - 255 秒
功耗	DC5.3V:3.83W:26BTU
环境	
操作温度	0-50°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	2.10 kg (4.63 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	43.72 x 16.13 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

