

CS1642

2端口USB 2.0 DVI 双显示器KVMP™多电脑切换器

支持两台高分辨率Dual Link显示器



CS1642 USB 2.0 DVI双屏幕 KVMP™多电脑切换器的推出，为KVM(键盘、显示器、鼠标)产品功能带来了革命性的新方向。该产品结合2端口KVM多电脑切换器与2端口USB 2.0 Hub，并支持两台DVI双屏幕显示，适合绘图设计师、银行与财务顾问、医疗应用及电脑游戏玩家使用。此外，CS1642提供的进阶功能，例如支持[nVidia 3D Vision ready](#) 120Hz 3D显示、游戏键盘，并可通过鼠标切换选择连接端口，提供用户弹性化、方便的使用环境。

在KVM多电脑切换器功能面，可让使用者通过单一USB键盘、USB鼠标及双屏幕控制端操作2台双屏幕电脑。在USB Hub方面，每台电脑可依次访问任何一台连接至Hub的接口设备。



特性

- 2端口DVI双屏幕KVMP™多电脑切换器，支持USB2.0及2.1声道环绕音效
- [一组双屏幕USB控制端管理2台双屏幕电脑及另外2台USB接口设备](#)
- 内建2端口USB 2.0 Hub
- 完全兼容于USB 2.0规格
- 具备重低频响应能力，可支持2.1声道环绕音效输出系统，提供高音质享受
- 支持电脑、USB接口设备、及音频功能独立切换
- [支持DVI-Digital与DVI-Analog屏幕 - 完全兼容于DVI规格与HDCP规格](#)
- [高视频分辨率：1920 x 1200@60Hz\(Single Link\)；2560 x 1600@60Hz\(Dual Link\)](#)
- [nVidia 3D Vision Ready：搭配120Hz LCD屏幕与3D立体眼镜，可创造出具有1920 x 1080分辨率的3D环境](#)
- [支持宽屏幕分辨率](#)
- 可通过前端面板按钮及热键切换电脑
- 跨平台支持- Windows, Linux, Mac, Sun
- 控制端鼠标端口仿真/bypass功能，支持大多数鼠标驱动程序与多功能鼠标
- [视频动态同步显示技术\(Video DynaSync™\)；-储存控制端屏幕EDID\(延伸显示标识码\)，保持最佳视频显示分辨率](#)
- 完整的键盘信号仿真，确保开机零失误
- 支持及仿真Sun/Mac键盘*
- 自动扫描功能可监控所有电脑
- 支持软件更新

*1.PC键盘组合可仿真Sun及Mac键盘

2.Sun/Mac键盘仅能与Sun/Mac电脑搭配使用

拓朴图

