
CS1784A

4端口USB DVI Dual Link KVMP™ 多电脑切换器



CS1784A USB DVI Dual Link KVMP™ 多电脑切换器的推出，为KVM产品功能创造了革命性的新方向。此款产品整合了4端口KVM多电脑切换器与2端口USB Hub，同时支持DVI接口的显示器与音频功能。此外，CS1784A提供的进阶功能，例如支持[nVidia 3D Vision ready](#) 120Hz 3D显示、游戏键盘，并可通过鼠标切换选择连接端口，提供用户弹性化、方便的使用环境。



特性

- 4端口DVI KVMP™ 多电脑切换器，支持USB 2.0与2.1立体环绕声道
- 一组USB控制端可控管4台电脑与2台额外的USB设备
- 内建的2端口USB 2.0 Hub完全符合USB 2.0规范
- 具备2.1声道环绕音效支持
- 可通过前端面板按键、热键与鼠标选择电脑**NEW!**
- 跨平台支持-Windows, Linux, Mac与Sun*
- 可独立切换电脑、USB接口设备与音频
- 支持DVI digital与DVI analog屏幕-符合DVI规格
- 高视频分辨率：1920 x 1200@60Hz(Single Link) ; 2560 x 1600@60Hz(Dual Link)
- [nVidia 3D Vision Ready](#)：搭配120Hz LCD屏幕与3D立体眼镜，可创造出具有1920 x 1080分辨率的3D环境
- 支持宽屏幕分辨率
- 兼容HDCP规格
- [ATEN独家视频动态同步显示技术\(Video DynaSync™\)](#)-在切换连接端口时保持最佳视频显示分辨率,能避免电脑开机时发生分辨率不兼容的状况
- 电源开启侦测-若使用中的电脑关机，[CS1782A/CS1784A](#)会自动切换至次台电源开启的电脑**NEW!**
- 控制端鼠标端口仿真/bypass功能-支持多数鼠标驱动程序与多功能鼠标
- [控制端键盘bypass功能-支持多数游戏/多媒体键盘NEW!](#)
- 支持键盘与鼠标信号仿真，确保开机零失误
- 支持及仿真Mac/Sun键盘*
- 支持多国语言键盘-英文、日文、法文
- 自动扫描模式-可定时自动监看所有电脑
- 软件更新

* PC键盘组合可仿真Mac/Sun键盘

Mac/Sun键盘仅能与Mac/Sun电脑搭配使用

规格

电脑连接	4
连接端口选择	热键、按键、鼠标
接口	
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (黑色 ; 后面板) 1 x DVI-I 母头 (白色) 1 x USB Type A 母头 (黑色 ; 后面板) 2 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色 ; 1 x 前面板 , 1 x 后面板) 2 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色 ; 1 x 前面板 , 1 x 后面板)
KVM 端口	4 x USB Type B 母头 (白色) 4 x DVI-I 母头 (白色) 4 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 4 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
电源	1 x DC电源插座
USB 集线器	2 x USB Type A 母头 (白色 ; 1 x 前面板 , 1 x 后面板)
开关	
电源已选择	4 x 按键
LED	
USB 连接	4 (绿色)
在线 / 已选择	4 (橘色)
仿真	
键盘/鼠标	USB
视频	DVI Dual Link : 2560 x 1600 ; DVI Single Link : 1920 x 1200
扫描间隔	1 - 99 秒 (默认值 : 5 秒)
功耗	DC5.3V:5.91W:53BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.93 kg (2.05 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。

拓朴图

