

VS1208T

VGA 8分配送信器(モノラルオーディオ対応)



VS1208Tは、1系統のオーディオ・ビデオ信号を8系統に分配する分配器です。

本製品はトランスミッターとしての機能を搭載しており、別売レシーバーの[VE170R/VE170RQ](#)をディスプレイ側に接続して、本製品とこのレシーバーをツイストペアケーブルで接続して使用します。

分配される信号は最大300mまで延長可能。マルチメディアコンテンツを効率的かつ手軽に複数のディスプレイに配信できる本製品は、デジタルサイネージシステムに適していますので、店頭でのデジタル広告、交通機関での案内、劇場でのコンテンツ配信、金融情報の掲示といった様々なシーンで活用が期待できます。

* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。



特長

- ・1系統のオーディオ・ビデオ入力をツイストペアケーブル経由で8系統に出力
- ・ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に8台接続可能
- ・ツイストペアケーブルを使用して、最大300mまで延長することが可能 (解像度1,280×1,024)
- ・解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz (150m延長)
- ・オーディオ対応 (モノラル)
- ・8KV/15KV ESD保護
- ・ラックマウント対応
- ・※長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

仕様

モニター接続数	ローカル用：1 リモートユニット/カスケード用：8
ビデオ入力	
インターフェース	D-Sub15ピン オス×1
インピーダンス	75 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m

ビデオ出力	
インターフェース	ローカル側：D-Sub15ピン メス×1 リモート側：RJ-45×8（オーディオ出力対応）
インピーダンス	75 Ω
オーディオ	
入力	モノラルミニジャック×1
出力	ローカル側：モノラルミニジャック×1
LED	
電源	グリーン×1
コネクター	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC5.3V:7.04W:33BTU
電源入力	
電源アダプター	入力：AC 100～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
解像度	
解像度/距離	最大1,920×1,200@60Hz(150m)
最大バンド幅	300 MHz
最大延長距離 （解像度）	300m(1,280×1,024@60Hz)
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.64 kg (1.41 lb)
サイズ (W×D×H)	200×76×44 mm
同梱品	2L-2402A(1.8m)×1 電源アダプター×1 ラックマウントキット×1 フットパッドセット(4pcs)×1 ユーザーガイド×1

KVM	
対応レシーバー	VE170R、VE170RQ
ビデオ製品	《VGA EDIDエミュレーター》 2A-130G 《VGA EDID保持器》 VC010
対応ケーブル	《VGAケーブル（オーディオ対応）》 2L-2402A (1.8m) *標準でケーブルは1本付属しています。ステレオケーブルですが、本製品のオーディオ出力はモノラル仕様ですので、ステレオオーディオとしてはご利用になれません。 《カテゴリ5eケーブル》 2L-BU5Exxxシリーズ

構成図





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.