

CS84A

4ポート PS/2 VGA KVMスイッチ



CS84Aは、1組のコンソールから4台のPS/2インターフェースコンピューターを接続し、切り替えて操作します。セットアップはケーブルを接続するだけでソフトウェアは不要。バスパワーで動作するので外部電源も必要ありません。コンピューターの切替は本体フロントパネルのプッシュボタンおよびホットキーで行います。PS/2キーボード・マウスエミュレーションにより、切替後のスムーズなコンピューター操作が可能です。

*電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

3年保証

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- 1組のコンソールでPS/2インターフェースの4台のコンピューターを操作
- ポート切替方法-プッシュボタン、ホットキー
- バスパワー動作により外部電源不要
- オートスキャン機能
- PS/Sキーボード・マウスエミュレーション
- ホットプラグ対応
- ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- 本体LEDによりステータス表示
- VGA解像度-最大1,920×1,440；DDC2B準拠

仕様

| | |
|--------------------|---------------|
| コンピューター接続数 | 4 |
| コンピューター側対応インターフェース | PS/2 |
| コンソール側対応インターフェース | PS/2 |
| ポート選択 | ホットキー、プッシュボタン |

| コネクター | |
|------------|---|
| KVMポート | キーボード：ミニDIN6ピン メス×4 マウス：ミニDIN6ピン メス×4 モニター：D-Sub 15ピン オス×4 |
| コンソールポート | キーボード：ミニDIN6ピン メス×1 マウス：ミニDIN6ピン メス×1 モニター：D-Sub 15ピン メス×1 |
| 電源 | DC電源ジャック×1 |
| スイッチ | |
| ポート | プッシュボタン×4 |
| LED | |
| オンライン | オレンジ×4 |
| 選択 | グリーン×4 |
| エミュレーション | |
| キーボード/マウス | PS/2 |
| スキャンインターバル | 5秒 |
| 解像度 | 最大1,920×1,440、DDC2B準拠 |
| 電源仕様 | |
| 電源アダプター | 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC9V 300mA アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。 |
| 消費電力 | DC9V:0.3W:6BTU/h 注意： ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0 ~ 50°C |
| 保管温度 | -20 ~ 60°C |
| 湿度 | 0 ~ 80% RH、結露なきこと |
| 本体 | |
| ケース材料 | メタル |
| 重量 | 0.78 kg (1.72 lb) |
| サイズ(W×D×H) | 210×88×56 mm |
| 同梱品 | 2L-5001P/C相当ケーブル×2 2L-5002P/C相当ケーブル×2 ユーザーマニュアル×1 |

| | |
|-----------|--|
| 対応KVMケーブル | <p>《PS/2 KVMケーブル》 2L-1001P/C(1.8m) 2L-1003P/C(3m) 2L-1005P/C(5m)</p> <p>《スリムタイムPS/2 KVMケーブル》 2L-5001P/C(1.2m) 2L-5002P/C(1.8m) 2L-5003P/C(3m) 2L-5005P/C(5m)</p> <p>《USB KVMケーブル》 2L-5502UP(1.8m) 2L-5503UP(3m) 2L-5506UP(6m)</p> <p>*注意：標準でPS/2ケーブル2L-5001P/C相当ケーブル×2、2L-5002P/C相当ケーブル×2が付属しています。</p> |
|-----------|--|

構成図





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.