

AF142

2入力1出力 or 1入力2出力



※AF-142は2013年8月13日に販売終了しました。

セントロニクス/バイトロニクス互換



特長

- プリントジョブは先入/先出(First Come/First Served)対応
- ポート選択はボタンとソフトウェアから可能
- HP, Canon, Epson等のプリンター互換
- 1台のプリンターを共有可能
- ブロードキャストモードにより、2台同時プリント可能
- IEEE-1284 Nibbleモード対応 - SPP/片方向/スタンダード等に対応、EPP/ECP等の上位規格には未対応
- 2入力1出力 or 1入力2出力

仕様

コネクター	DB-25ピン メス×3
LED	
プリンター動作	レッド×2
選択	
入力	(2入力⇒1出力) 自動/手動 設定
出力	(1入力⇒2出力) ソフトウェア/手動設定
入力アービトレーション	先入先出方式(First Come First Served)
ファイル転送	Yes (2 > 1)
プロードキャスト	Yes (1 > 2)
タイムアウト選択	2入力⇒1出力: 15、45秒
消費電力	最大0.9 W 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
信号範囲	最大 6m
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.11 kg (0.24 lb)
サイズ(W×D×H)	93×77×26 mm

構成図**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.