

PE6208A

エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU



PE6208Aは、インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、8ポートeco PDUです。

インテリジェントPDUが本来備えている、接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測、センサーによる環境監視等の機能に加えて、ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。

使用エネルギーの分析には、エネルギー管理 ソフトウェア「[eco DC](#)」を使用します。この ソフトウェアはデータセンターにおける使用エネルギーを総合的に分析した上で、管理者が改善のために取るべきアクションを提示します。管理者はこの ソフトウェアから提示されたアクションを実行することによって、限りあるエネルギーを最大限に活用してデータセンターを運用することができます。

なお、本モデルのアウトレットはNEMAタイプ【NEMA 5-20R(15A兼用)】、入力電流は20A、入力電源は100Vで、環境監視はPDU単位で行います。

特長



配電

- ・リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計
- ・アウトレットの形状 - NEMA 5-20R (15A兼用)
- ・3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示
- ・リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能
- ・セーフシャットダウン対応
- ・電源を製品本体と各アウトレットで分離しているため、過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能

リモートアクセス

- ・TCP/IPと製品内蔵10/100 Ethernetポートを使ったりリモート電源制御
- ・ネットワークインターフェース - TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、SMTP、DHCP、NTP、DNS、10Base-T/100Base-TX 自動認識、Ping、Telnet
- ・eco PDU 電源管理 ソフトウェア「[eco DC](#)」対応
- ・SNMP Manager v3対応

操作

- アウトレットはリモートやローカルで個々に電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能
- 正しい順序で機器に電源を投入するために、各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定が可能
- ブラウザベースのユーザーインターフェースでセットアップや操作が簡単
- 各種ブラウザに対応 (IE、Firefox、Chrome、Safari)
- RTC対応 - 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働
- 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能
- POP機能（自動負荷防御機能） - 接続機器の合計電流の上限を設定し、負荷がこの値を超えた場合、最後に機器を接続したアウトレットのみをブロックすることで、他の接続機器を保護

管理

- PDUレベルで電源状態を測定
- 電流やIPアドレスはPDUレベルでLED表示
- 電流、電圧、キロワット時はリアルタイムでブラウザ画面に表示されるため、PDUレベルでの監視が可能
- 電流や電圧のしきい値設定
- アウトレットへの名前設定
- ユーザーのアウトレットアクセスはアウトレット単位で設定可能
- イベントログおよびSyslog対応
- ファームウェアアップグレード対応
- 多言語対応 - 日本語、英語、ドイツ語、中国語(繁体字/簡体字)、フランス語、スペイン語、イタリア語

セキュリティ

- 2段階のユーザーレベルに対応
- 強力なセキュリティ対策 - 強力なパスワード保護と高度な暗号化技術 - 128-bit SSL
- 外部サーバーによる認証に対応 - RADIUS

エネルギー管理 ソフトウェア「eco DC」

- 同一イントラネット内に設置されたすべてのPEデバイスを自動検出
- 電力をリモートからリアルタイムで測定・監視
- アウトレットをリモートからリアルタイムで管理
- 環境センサーを使ってリモートからリアルタイムでモニタリング
- すべてのPEデバイスの位置表示と監視が可能
- しきい値超過時にはSMTPやSyslogで警告通知
- 電力分析レポート機能

モデル	型番	入力		出力				監視単位
		定格入力	入力用 ケーブル (プラグ側)	アウトレット		出力		
				形状	個数	ポート別	全ポート合計	
PE6208	PE6208A	100V、 50/60Hz、 16	NEMA L5- 20P 	NEMA 5- 20R 	8	100V、 50/60Hz、 16A	100V、 50/60Hz、 16A	PDU

仕様

仕様	
定格入力電圧	AC100V
最大入力電流	16A（ULディレーティング） / 20A（最大）
入力周波数	50/60Hz
入力側インターフェース	IEC 60320 C20×1 入力用電源ケーブル （ソケット側） IEC 60320 C19 （プラグ側） NEMA L5-20P
アウトレットタイプ	合計: NEMA 5-20R×8(15A兼用)
定格出力電圧	AC100V
最大出力電流（アウトレット）	NEMA 5-20R: 16A（ULディレーティング） / 20A（最大）
最大出力電流（バンク）	16A（ULディレーティング） / 20A（最大）
最大出力電流（合計）	16A（ULディレーティング） / 20A（最大）
ブレーカー	20A ノーヒューズブレーカー×1
計測	バンクレベルの電流、電圧、VA、およびKWh
アウトレット切替	対応
環境センサーポート	2
計測精度	電圧: AC100 ~ 250V ±1% 電力: 100 ~ 最大許容範囲電力 ±2% 電流: 0.1 ~ 1A ±0.1A、1 ~ 20A ±1%
入力電源	1920W
スイッチ	
リセット	ピンホール型スイッチ×1
コネクタ	
LANポート	RJ-45メス×1
LED	
アウトレットステータス	8（Orange）
ポート選択	1桁7セグメントデジタル表示×1
PDU電流/出力電流/IP	3（Green）
電流/IP	3桁7セグメントデジタル表示×1
電源	1（Blue）
10/100 Mbps	1（Orange/Green）
リンク	1（Green）
センサー	2（Green）

ケース	
ケース材料	メタル
サイズ(W×D×H)	433×221×44 mm
重量	2.79 kg (6.15 lb)
動作環境	
温度 (動作/保管)	0 ~ 50°C / -20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
認証	
EMC認証	FCC、その他は依頼による
安全性検証	TUV-CB、cTUVus、PSE、その他は依頼による

構成図

