
UC2322

Hub RS-232 2 portas USB para Serial



O Hub ATEN USB para Serial RS-232 oferece uma conexão serial plug-and-play externa RS-232 para computadores, notebooks, laptops e handheld (dispositivos portáteis) que suportam a especificação USB. Ele oferece uma solução rápida, simples e com baixo custo e é ideal para diferentes aplicações para comunicação e automação.

A ATEN oferece 4 modelos nestas séries: Hub 2/4 portas USB para Serial RS-232; [Hub 2/4 portas USB para Serial RS-422/485](#)

Caraterísticas

- Maneira fácil para acrescentar 2 portas seriais RS-232
- Totalmente compatível com USB 1.1; compatível com USB 2.0
- Suporta interface RS-232 serial
- Suporta modo handshake automático
- Taxa de transferência de dados de até 115.2 Kbps para cada porta serial
- Buffers de dados duplo para cada transferência de dados upstream e downstream
- Sem necessidade de recursos de endereço IRQ, DMA, I/O
- Suporta hot-swapping e plug-and-play (conecte e use)
- Proteção 16KV ESD embutida
- Suporta tanto barramento energizado quanto alimentação externa.
- Funciona com telefones celulares, PDAs, câmeras digitais, modems e adaptadores para terminal ISDN
- Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000/2003/XP/NT

Especificações

Ligações do dispositivo	2
Conectores	
Porta USB	1 x USB Tipo B Fêmea (Branco)
Energia	1 x Ficha DC
Série	2 x DB-9 Macho (Preto)
LED	
Portas	2 (Verde)
Energia	1 (Laranja)
Velocidade de transmissão de dados	115,2 Kbps (máx.)
Especificação USB	Compatível com USB 1.1; Compatível com USB 2.0
Modo de energia	Alimentação própria; utilização de transformador opcional
Consumo de energia	DC5V:0.46W:2BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.30 kg (0.66 lb)
Dimensões (C x L x A)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

