
KL3116T

16-portowy przełącznik KVM Dual Rail



z ekranem dotykowym Przełącznik KVM KL3116T Dual Rail ze zintegrowanym ekranem dotykowym LCD i konsolą KVM (klawiatura, grafika, mysz) zapewnia dostęp do 16 podłączonych komputerów, zajmując wysokość zaledwie 1U w stelażu. Model ten jest wyposażony w niezależnie wysuwany monitor LCD 17" z ekranem dotykowym oraz klawiaturę z wbudowanym touchpadem.

KL3116T doskonale sprawdza się w środowiskach przemysłowych — na liniach produkcyjnych, w laboratoriach, serwerowniach i wszędzie tam, gdzie wymagany jest przełącznik KVM LCD. Każdy, kto musiał korzystać z programów diagnostycznych na hali produkcyjnej wie, jak trudno jest obsługiwać interfejs za pomocą myszy. Ekran dotykowy KL3116T zapewnia bardzo wygodną obsługę systemów testowych i diagnostycznych. Istnieje możliwość łańcuchowego połączenia do 31 kolejnych przełączników — to daje łącznie 512 komputerów, które można kontrolować z jednej konsoli obejmującej klawiaturę, ekran dotykowy i mysz. Komputerom na tym samym poziomie można również wygodnie udostępniać urządzenia peryferyjne USB podłączone do przełącznika KL3116T. KL3116T to pierwszy przełącznik KVM Dual Rail z ekranem dotykowym. Nie wymaga dodatkowego oprogramowania — wystarczy go podłączyć do instalacji i jest gotowy do pracy.



Funkcje

- Zintegrowana konsola KVM z 17-calowym monitorem w obudowie Dual Rail
- Konstrukcja zajmująca niewiele miejsca — z maks. 2 konsol (korzystających z jednej magistrali) można sterować maks. 16 komputerami
- Ekran dotykowy — obsługa bez wyciągania klawiatury
- Prosta kalibracja ekranu dotykowego (jedno- i dwupunktowa) — osobne metody kalibracji menu ekranowego (OSD) i podłączonych komputerów obsługujących różne rozdzielczości
- Obsługa komputerów z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB
- Obsługa urządzeń peryferyjnych USB w podłączonych komputerach*
- Dogodnie umiejscowione przełączniki wyboru stacji i portu z wyświetlaczami LED — łatwe i szybkie przełączanie obsługiwanych komputerów
- Obudowa Dual Rail zajmująca mniej niż 1U w stelażu — na dole i górze pozostawiono nieco miejsca do wygodnej obsługi urządzenia w stelażu
- Możliwość obracania modułu o 120 stopni w celu dobrania najlepszego kąta patrzenia
- Zamek konsoli — możliwość zablokowania szuflady konsoli na czas nieużywania jej
- Specjalne klawisze: trybu skrótów klawiszowych i przywołania menu ekranowego OSD — mniej naciśnieć klawiszy i szybki dostęp do tych dwóch funkcji
- Możliwość podłączenia maks. 31 dodatkowych przełączników KVM** w celu kontrolowania do 512 komputerów
- Niewymagane oprogramowanie
- Dodatkowy port konsoli — możliwość zarządzania komputerami w przełączniku KVM LCD z zewnętrznej konsoli (monitor oraz klawiatura i mysz USB lub PS/2)
- Obsługa zewnętrznej myszy USB
- Wygodne wybieranie komputera — za pomocą myszy, intuicyjnego menu ekranowego i skrótów klawiszowych
- Drzewiasta struktura menu ekranowego (OSD), ułatwiająca odnajdywanie i zarządzanie komputerami
- Konstrukcja Dual Rail — monitor LCD wysuwa się niezależnie od klawiatury/touchpada
- Możliwość podłączania i odłączania komputerów bez wyłączania przełącznika
- Lista portów widoczna na menu ekranowym (OSD) automatycznie wydłuża się w miarę dodawania kolejnych stacji
- Automatyczne dostosowanie menu ekranowego OSD do zmian rozdzielczości
- Tryb Auto Scan umożliwia ciągłe monitorowanie komputerów wskazanych przez użytkownika
- Obsługa rozsyłania — możliwość przesłania polecenia z klawiatury na wszystkie dostępne komputery instalacji
- Dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem — osobne profile dla użytkowników (do 4) i administratora, którzy mają uprawnienie do przeglądania i kontrolowania komputerów
- Ochrona dostępu administratora/użytkownika hasłem; uprawnienia administratora synchronizowane między stacjami nadrzędnymi i podrzędnymi
- Przycisk zasilania LCD — pomaga lepiej oszczędzać energię i wydłuża czas pracy wyświetlacza
- Emulacja DDC — ustawienia graficzne każdego komputera są automatycznie dostosowywane w celu uzyskania optymalnego obrazu na monitorze
- Standardowa klawiatura 105-klawiszowa
- Stan klawiatury przywracany po przełączeniu komputera
- Emulacja klawiatury i myszy (PS/2 i USB) — płynne przełączanie i jednocześnie uruchamianie wielu komputerów, nawet jeśli konsola aktualnie steruje innym komputerem
- Bardzo wysoka jakość grafiki — obsługa rozdzielczości do 1280 x 1024 przy 75 Hz
- Dwie metody wylogowania: ręczna i po upływie określonego czasu
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
- Obsługa wielu platform: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Unix, Sun, Mac i FreeBSD

*Obsługa peryferyjnych urządzeń USB z komputerów podłączonych do stacji lokalnej

**Kompatybilność z przełącznikami KVM: [CS1708A](#), [CS1716A](#), [KH1508](#), [KH1516](#), [KH0116](#)

Zestaw do montażu w stelażu	Głębokość
2X-010G (wersja długa - opcja)	68cm - 105cm
Krótki (standard)	42cm - 77cm
Łatwa instalacja Zestaw do montażu w stelażu	Głębokość
2X-012G (wersja długa - opcja)	68cm - 105cm
2X-011G (wersja krótka - opcja)	57cm - 70cm

[Więcej informacji na temat łatwej instalacji w stelażu...](#)

Diagram

