

VS491

4-portowy przełącznik wideo



VS491 to 4-portowy przełącznik wideo. Umożliwia wyświetlanie obrazu z czterech niezależnych komputerów na jednym monitorze. W związku z tym eliminuje konieczność zakupu monitora osobno do każdego komputera.

Funkcje

- Wyświetlanie obrazu z czterech komputerów na jednym monitorze lub projektorze
- Wybór komputera za pomocą przełącznika
- Przełączanie elektroniczne, zapewniające większą niezawodność i trwałość
- Łatwa instalacja - nie jest wymagane oprogramowanie
- Nadawanie sygnału na dużą odległość - do 10 m
- Obsługa obrazu o wysokiej rozdzielczości - do 1920 x 1440
- Kompatybilność z technologiami DDC, DDC2, DDC2B
- Obsługa monitorów VGA, XGA, SVGA, UXGA oraz Multisync
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac oraz Sun

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	4 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Maks. odległość	10 m
Wideo	
Maks. szerokość pasma	150 MHz
Maks. rozdzielczość	Do 1920 x 1440
Maks. odległość	Do 10 m
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC9V:0.82W:4BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik / Metal
Masa	0.18 kg (0.4 lb)
Wymiary(D x S x W)	12.00 x 6.52 x 4.40 cm (4.72 x 2.57 x 1.73 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.