

CS1644A

4端口USB DVI双屏幕KVMP™ 多电脑切换器



CS1644A是一款整合4端口KVM多电脑切换器和2端口USB集线器的4端口USB DVI双屏幕KVMP™ 多电脑切换器，可应用于多种领域。此产品可菊式串接两台CS1644A，支持四重显示功能。

CS1644A具备多重显示功能，允许两台设备菊式串接，通过多屏幕以供双显示/三重显示/四重显示，除此之外，CS1644A更搭载nVidia 3D Vision Ready 120Hz 3D显示配备，让您享受更高质量的3D视觉效果。在KVM多电脑切换功能方面，可让用户通过单一USB键盘、USB鼠标及双屏幕控制端操作4台双屏幕电脑，有效节省资源与简化工作空间。在USB Hub部分，每台电脑可依次访问任何一台连接至USB周边设备，让用户在不同电脑上执行多种任务。

CS1644A提供高质量切换与高画质需求，是平面设计师、金融与财务顾问、电脑玩家和医疗人员等的理想选择。

特性

- 一组双屏幕USB控制端管理4台双屏幕电脑及另外2台USB接口设备
- 多重显示功能-菊式串接两台CS1644A，通过单一控制端控制多个屏幕，达到双显示/三重显示/四重显示功能
- 高视频分辨率-2560x1600@60Hz (DVI Dual link)；3D显示最高达1920x1200@120Hz(DVI Single link)
- 支持宽屏幕分辨率
- 支持KVM，USB接口设备与音频独立切换
- 支持DVI-Digital与DVI-Analog屏幕-完全兼容于DVI规格和HDCP规格
- 跨平台支持-Windows 2000/XP/Vista，Linux*，Mac，Sun与FreeBSD
- 支持及仿真Sun/Mac键盘**
- 视频动态同步显示(Video DynaSync™)技术-ATEN独家技术在切换连接端口时保持最佳屏幕显示分辨率，能避免开机时发生分辨率不兼容的状况

* 支持Linux Kernel 2.6以上版本。[CS1642A](#)内建USB 2.0 hub，不支持没有USB 2.0规格的电脑或操作系统

** PC键盘组合可仿真Sun及Mac键盘

** Sun/Mac键盘仅能与Sun/Mac电脑搭配使用

规格

电脑连接	4
连接端口选择	热键，按键，鼠标
接口	
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (白色，后面板) 2 x DVI-I 母头 (白色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
KVM 端口	4 x USB Type B 母头 (白色) 8 x DVI-I 母头 (白色) 4 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 4 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
菊式串接端口	1 x RJ-45 母头 (后面板)
电源	1 x DC电源插座
USB 集线器	2 x USB Type A 母头 (黑色；1 x 前面板；1 x 后面板)
开关	
已选择	5 x 按键
仿真	
键盘/鼠标	USB
视频	DVI Dual Link：2560 x 1600 @ 60Hz; 1920 x 1200 @ 120Hz (3D 显示)
扫描间隔	1 - 99 秒 (默认值为 5 秒)
功耗	DC5.3V:5.34W:51BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料 + 金属
重量	2.32 kg (5.11 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	43.72 x 15.98 x 4.40 cm (17.21 x 6.29 x 1.73 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

