

US421A

4ポートUSB2.0対応デバイススイッチ



US421A USB 2.0デバイススイッチは4台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。OSはWindowsおよびMacに対応し、多機能プリンターの接続も可能。US421Aは、マルチメディアオフィスの環境でUSB2.0対応デバイスを共有するのに最適な製品です。

【組み合わせ接続に関するご注意】

本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。

開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)

3年保証



USB 2.0



Auto
Switching



Bus-
Powered

特長

- 1台のUSBデバイスを4台のコンピューターで共有可能
- シンプルなポート選択方法 - プッシュボタン、コンフィグレーションユーティリティ、自動切替機能
- 自動切替機能※ - 印刷や登録アプリケーションの起動を自動認識し、共有しているUSBデバイスを切替
- USB 2.0準拠
- データ転送速度 - 最大480Mbps
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac
- ポートの選択状況はLEDランプで表示
- 過電流保護機能
- バスパワー
- ホットプラグ対応
- コンピューターの切替はピープ音で通知
- 多機能プリンター対応

※ 専用 ソフトウェア(Windows、Mac対応)をセットアップする必要があります。

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	4
選択	プッシュボタン、ソフトウェア、自動切替
コネクタ	
コンピューター	USBタイプB メス×4
デバイス	USBタイプA メス×1
LED	
デバイス	オレンジ×1
ポート選択	グリーン×4
スイッチ	プッシュボタン×4
給電方法	USBバスパワー
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.10 kg (0.22 lb)
サイズ(W×D×H)	104×80×22 mm
同梱品	USBタイプA-USBタイプBケーブル(1.8m)×1 クイックスタートガイド×1

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.