Simply Better Connections

US424

4 x 4 USB 2.0 switch voor randapparatuur



De US424 is een USB-apparaat met 4 poorten voor het delen van randapparaten waarmee 4 computers het gebruik van 4 USB-apparaten kunnen delen – een toetsenbord, muis en tot twee randapparaten. Dit voorkomt de extra kosten voor een apart USB-toetsenbord, muis en randapparaten voor elke computer. Het US424 all-in-one design zorgt voor een nette installatie – het is niet nodig om 4 aparte USB-kabels op de computer aan te sluiten, wat kabelspaghetti voorkomt.

Voor extra gemak bevat hij een externe poortselector die de indeling van het bureaublad kan vereenvoudigen en kan selecteren welke computer de USB-apparaten moet gebruiken. De US424 is de ideale manier om USB-randapparaten te delen in een multimedia-kantooromgeving.

Opties

- 4 ingebouwde USB-poorten – all-in-one design zorgt voor een nette installatie die kabelspaghetti voorkomt
- Stelt 4 computers in staat om 4 USB-apparaten te delen – een USB-toetsenbord en -muis en tot twee randapparaten
- Eenvoudige poortkeuze via externe poortselector zodat de switch op een handige plek kan worden geplaatst
- Voldoet aan USB 2.0
- Multiplatform-ondersteuning – Windows, Linux, Mac en Sun
- LED-indicatoren geven aan waarmee de poort is verbonden
- Overstroombescherming
- Zonder voeding (ondersteunt optionele USB-voedingsadapter)
- Hot-pluggable

Specificaties

Computerverbindingen	4
Poort Selecteren	Afstandspoort Kiezen
Connectoren	
Computer	4 x USB Type A Male (Zwart)
Apparaat	4 x USB Type A Female (Zwart)
Stroom (Optioneel)	1 x USB mini B Female (Zwart)
Kabellengte	
USB-Kabel	2 x 1.2 m / 2 x 1.8 m
Afstandspoort Kiezen	1.8 m
LED's	
Geselecteerd	2 (Groen / Oranje)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0,22 kg (0,48 lb)
Afmetingen (L x B x H)	8,24 x 6,65 x 2,53 cm (3,24 x 2,62 x 1 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.