

UC1284B

Конвертер интерфейса принтера USB-IEEE1284 (180см)



UC1284B – переходник с USB на параллельный порт. Он преобразует сигналы USB от ПК, ноутбуков и наладонников в сигналы для параллельного порта принтера.

Описание

- Полностью двунаправленный для обеспечения совместимости с самыми современными принтерами.
- 1 соединитель USB Тип A для стандартного соединительного USB-кабеля.
- 1 соединитель для параллельного порта C-36.
- Полностью совместим с USB.
- Не требует внешнего питания.
- Макс. пропускная способность: 1,2 Мбит/с (режим ECP).
- Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и Windows 7

Спецификация

Разъемы	
USB порт	Разъем USB тип A (белого цвета) - 1 шт.
Принтер	Разъем C-36 - 1 шт.
Скорость обработки данных	1,2 Мбит/с
Длина кабеля	1,8 м
Светодиодные индикаторы	Нет
Режим мощности	Питание от шины
Спецификация USB	Совместимость с USB
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-40°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.11 kg (0.24 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	5.30 x 4.30 x 1.95 cm (2.09 x 1.69 x 0.77 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.