

BC36V9AH

Internt batteripaket för OL1500LV / OL1500HV



ATEN:s interna batteripaket för avbrottsfri strömförsörjning kan bytas under drift, vilket medger oavbruten drift vid batteribyte. Det här säkerställer stabil strömförsörjning och möjliggör enkel installation, vilket ger användarna problemfri hantering av sin elutrustning.

Observera: Om batteripaketet inte används ska det laddas 4–6 timmar var 3:e till 6:e månad.

Specifikation

Elektrisk	
Nominell utgångsspänning	36 V
Batteri	
Batterityp	Inkapslat, bly-syra
Batteristorlek	9 AH
Antal batterier	3
Fysiska egenskaper	
Mått (L x B x H)	25,77 x 21,37 x 6,66 cm (10,15 x 8,41 x 2,62 tum)
Vikt	8,10 kg (17,84 lb)
Färg	Svart
Miljö	
Temperatur (Lagring / Användning)	Drift: 0–40 °C (32–104 °F) Förvaring: -15–45 °C
Luftfuktighet (Användning och lagring)	0–95 %
Elevation (användning och lagring)	Drift: 0-3 000 meter (0-10 000ft) Förvaring: 0-15 000 meter (0-50 000ft)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.